

Phasenleitung für zirkuläre Polarisation der 2 m-Band X-Yagis XYA14510 und XYA14516

## XYA145PH



- Linie: Standard
- Anschluss: antennenseitig Qualitäts N - Stecker| ableitungsseitig Qualitäts N - Buchse, im wetterfesten Gehäuse
- Belastbarkeit: 1 kW CW
- Gewicht: 0,8 kg
- Länge: 1,85 m
- Erzeugt eine zirkuläre Polarisation -RHCP oder LHCP- dadurch, dass eine Antennenebene 90° verzögert gespeist wird. Der geometrische Versatz der beiden Antennenebenen wird dabei berücksichtigt, daher nur für die ANjo-Antennen XYA14510 und XYA14516 geeignet.
- PTFE isolierte Koaxkabel
- Impedanztransformation auf 50  $\Omega$
- Gemessene 50  $\Omega$  Anpassung mit kalibriertem Messequipment



[LINK ZUR WEBSEITE](#)

Preis inkl. 19% MwSt. exkl. Versandkosten

109,00 EUR